Los purificadores de aire

Set FilterCase Basic für 2 Lötarbeitsplätze

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Producto No.: 97871

1.750,00 €*

sin IVA

Descripción

Set FilterCase Basic für 2 Lötarbeitsplätze

Diese kleine Filteranlage ist geeignet für Prozesse, die sehr wenig Rauch erzeugen, wie z. B. Reparaturarbeiten bei Juwelieren.

Ausgerüstet mit 3 Filterstufen werden Partikel und auch Gase abgeschieden.

Die Leistung der Anlage lässt sich mit einem Potentiometer bedarfsgerecht einstellen.

Propiedades

Abertura de admisión (mm):	2 x NW 50 en la parte posterior de la cubierta
Filtro principal Cantidad:	1
capacidad máx. del ventilador (m³/h):	200
presión máx. (Pa):	17 000
Potencia del motor (kW):	0,8
Tensión de alimentación (V):	230
Frecuencia de la red (Hz):	50
Prefiltro:	ISO 16890 ePM20 grueso > 60 % (G4)
Clase de filtro:	Filtro de partículas finas con malla filtrante de carbón activo
Nivel de ruido (dB(A)):	65
Peso (kg):	17
Anchura (mm):	280
Profundidad (mm):	330
Altura (mm):	480
Color:	RAL 9010

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Piezas de repuesto



Filtro de repuesto - esterilla prefiltro - 10 uds.
Producto No.: 978400011

49,00 €*

Filtro principal 283x206x25mm para FilterCase
Producto No.: 978400012

69,00 €*

Juego de escobilla de carbón para turbina del
Producto No.: 9870004

61,00 €*

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu