Los purificadores de aire

Juego FilterCase Basic para 2 puestos de trabajo de soldadura



TEKA Tecnología de aspiración y eliminación de residuos, S.L. · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Producto No.: 97871

Descripción

Juego FilterCase Basic para 2 puestos de trabajo de soldadura

Este pequeño sistema de filtrado es adecuado para procesos que generan muy poco humo, como por ejemplo, trabajos de reparación en joyerías.

Equipado con 3 niveles de filtrado, separa tanto partículas como gases.


El rendimiento del sistema se puede ajustar según las necesidades mediante un potenciómetro.

Propiedades

Abertura de admisión (mm):	2 x NW 50
Filtro principal Cantidad:	1
Caudal (m³/h):	200
presion maxima (Pa):	17 000
Potencia del motor (kW):	0,8
Tensión de conexión (V):	230
Frecuencia de la conexión (Hz):	50
Vorfilter:	ISO 16890 ePM20 grueso > 60 % (G4)
Clase de filtro:	DIN ISO 16890 ePM1 > 60 %
Nivel de ruido (dB(A)):	65 - según la norma DIN EN ISO 3744
Peso (kg):	17
Ancho (mm):	280
Fondo (mm):	330
Altura (mm):	480
Color:	RAL 9010

TEKA Tecnología de aspiración y eliminación de residuos, S.L. · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Piezas de repuesto



Filtro de repuesto - esterilla prefiltro - 10 uds.
Producto No.: 978400011



Filtro principal 283x206x25mm para FilterCase
Producto No.: 978400012



Juego de escobilla de carbón para turbina del
Producto No.: 9870004

TEKA Tecnología de aspiración y eliminación de residuos, S.L. · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu